

AKP 18-600 AS

Akku-Kartuschenpresse



Kraftvolle und flexible Akku-Kartuschenpresse für eine schnelle und präzise Aufbringung von Dichtstoffen und Klebmassen unterschiedlicher Viskosität sowie Befüllung von Fugen.

Bestellnummer: 7 146 01 61 00 0

FEIN Vorteile

- › Mit einer maximalen Druckkraft von 3 500 N und einem Leerlauf-Vorschub von bis zu 8 mm/s garantiert der leistungsstarke Motor einen schnellen Arbeitsfortschritt – selbst bei der Verarbeitung von besonders zähflüssigen Materialien.
- › Exaktes Arbeiten war nie so einfach: Dank 9 Drehzahleinstellungen, manuellem Auslöser und stufenlos wählbarer Auspressgeschwindigkeit kann der Materialfluss im Handumdrehen optimal reguliert werden.
- › Die automatische Rücklauffunktion (no-drip-function) lässt beim Loslassen des Auslösers den Druck abfallen und die Zahnstange zurücklaufen. So wird ein Nachtropfen oder Auslaufen des eingesetzten Materials verhindert.
- › Schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln.
- › Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen.
- › Konstanter Fluss des Dichtungsmittels und reduzierte Blasenbildung.
- › Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- › Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- › Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- › Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Maximale Druckkraft	3 500 N
Kapazität Kartusche	310, 400 ml
Kapazität Folienbeutel	300, 400, 600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	7 mm/sek
Breite	255 mm
Länge	635 mm
Höhe	80 mm
Gewicht ohne Akku	2,20 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	70 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	80 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB

Anwendungsbeispiele



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.